

# TYR – TYRFING

## Käyttöohje

### PAINIKKEET

- (1) Vasen etupainike, (2) Oikea etupainike, (3) Vierityskiekko/keskipainike, (4) Eteenpäin-painike, (5) Taaksepäin-painike, (6) DPI-painike



### DPI:N SÄÄTÖ

Kun napsautat DPI-painiketta (6), DPI-asetukset muuttuvat ja hiiren muuttuu joko nopeammaksi tai hitaammaksi valitsemasi asetuksen mukaan.

Jokainen DPI-painikkeen (6) napsautus saa hiiren vilkkumaan pian värillä, joka ilmaisee senhetkiset DPI-asetukset.

PUNAINEN = 500 DPI	SININEN = 1 000 DPI
VIHREÄ = 2 000 DPI	ORANSSI = 3 000 DPI
VIOLETTI = 5 000 DPI	SINIVIHREÄ = 10 000 DPI (interpoloitu)

## 11 RGB-VALAISTUSTEHOSTETTA

Vaihda 11 RGB-valaistustehosteen välillä painamalla vierityskiekkoa/keskipainiketta (3) + taaksepäin-painiketta (5) samanaikaisesti.

### 1. Lepotila

Vain yksi valaistusalue näyttää himmennettyä punaista väriä

### 2. Jatkuva tila

Kaikki valaistusalueet syttyvät – muuttumaton sateenkaaren värinen kuvio

### 3. Vilkkuva tila

Kaikki valaistusalueet syttyvät – muuttumaton vilkkuva sateenkaaren värinen kuvio

### 4. Hengittävä tila

Kaikki valaistusalueet voimistuvat ja himmenevät vähitellen sateenkaaren värisenä kuviona

### 5. Neontila

Kaikki valaistusalueet vaihtavat hitaasti väriä

### 6. Jatkuva RGB-aaltotila

Kaikki valaistusalueet vaihtuvat/aaltoilevat kaikkien värien kautta

### 7. Siirtotila

Yksittäiset valaistusalueet aktivoituvat siirtäessäsi hiirtä

### 8. Vierintätila

Vierivät valaistusalueet – värit vaihtuvat nopeasti

### 9. Välkyntätila

Kaikki valaistusalueet välkyvät satunnaisina väreinä nopeasti

### 10. Jojotila (hidas)

Kaikki valaistusalueet aktivoituvat hitaana jojokuviona

### 11. Jojotila (nopea)

Kaikki valaistusalueet aktivoituvat nopeana jojokuviona



**LAITETIEDOT**

Sensori:	Pixart 3325
Painikkeet:	6
Päivitysnopeus:	1 000 Hz
IPS:	100
Kiihtyvyyys:	20 G
Liitin:	USB (plug & play)
Ohjelmisto:	Ohjelmisto latausta varten (hiiri on täysin ohjelmoitava)
Hiiren tyyppi:	Molempikätinen muotoilu (oikea- ja vasenkätisille)
DPI:	6 tasoa – säädettävyyys 800 – 5 000 DPI (jopa 10 000 DPI:n interpolointi)
Kytkimet:	Omron (20 miljoonaa napsautusta)
RGB-valaistus:	5 alueen aito RGB-valaistus (16,8 miljoonaa väriä)
Väritilat:	11

**LADATTAVA OHJELMISTO**

TYRFING-hiiri on täysin ohjelmoitava.

Voit kustomoida seuraavat ominaisuudet:

- RGB-valaistusasetukset
- DPI-asetukset
- Makrotoiminnot
- Painiketoiminnot
- Käyttäjäprofiilit

...ja paljon muita toimintoja.

Lataa TYRFING-ohjelmisto & manuaali osoitteessa

***[www.l33t-gaming.com/downloads](http://www.l33t-gaming.com/downloads)***

Standard ? - X

Key Function

- Key 1 Left Key
- Key 2 Right Key
- Key 3 Middle Key
- Key 4 Forward Key
- Key 5 Back Key
- Key 6 DPI LOOP

Editor

Macro Editor

Report Rate 1000Hz

System setting

1 2 3 4 5 6

DPI

500 1000 2000 3000 5000 10000

Light

Brightness 100%

Color R 255 G 0 B 0

Config Reset Save